CONTACT MAGNÉTIQUE EN APPLIQUE

SEWOSY

Peut aussi s'intégrer dans les feuillures des huisseries.
La fixation est frontale ou latérale selon les besoins.
Câble de 10 m compris dans la livraison, permettant d'adapter la connexion à de multiples configurations de pose.

3 fils pour un contact inverseur :

Le raccordement de ces contacts à encombrement réduit s'effectue avec ses trois fils sortants, nécessaires pour le système C/NO/NC. Lorsque la porte se ferme, l'aimant permanent monté sur l'ouvrant se rapproche du capteur intégré dans la feuillure de la porte (ou dans le dormant en cas de réservation existante). C'est alors que le contact inverseur normalement fermé (NC) au repos modifie son état en normalement ouvert (NO). Le report d'information vers un système de contrôle d'accès à distance ou une centrale de surveillance est ainsi activé, indiquant que l'accès est clos.

Les dimensions de ces relais C/NO/NC sont particulièrement réduites : 9 x 55,30 x 9 mm
Résistance aux températures : -20° à 70°C.

Référence		Unité de vente
390806002000		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Distance de réaction :** 22 mm
- **Huisserie :** Métal
- **Indice de protection :** IP65
- **Longueur :** 10 mètres
- **Type de contact :** NO/NC
- **Type de pose :** En applique