

CONVERTISSEUR BNC/HDMI

SAFIRE



Convertisseur BNC à HDMI

1 entrée BNC

1 sortie BNC

1 sortie HDMI 1080p

Format de entrée TVI / CVI / AHD / CVBS

Possibilité de boucle entre BNC

Loop entre BNCs : Supporte

Résolution d'entrée : 8 Mpx (HDTVI) / 8 Mpx (HDCVI) / 5 Mpx (AHD) / 1080p (CVBS)

Audio : Non disponible

Fontions : Test pour les caméras analogiques jusqu'à 8 Mpx

Impédance de sortie : 75 ohm / Hi-Z

Alimentation : 5VDC / 2 A max.

Température de fonctionnement : -25 ? ~ 75 ?

Dimensions : 20 (H) x 55.0 (L) x 66 (Pr) mm

Référence

390504005500

Unité de vente

L'unité